


GKR-05 GERİLİM KONTROL RÖLESİ

Bağlantı Şeması




Çalışma Gerilimi : 3x380V - 50 Hz. AC
Kontakt Çıkışı : 5A - 250V AC
Valt : 320-370 V
Vüst : 390-430 V
Gecikme Zamanı : 1-10 sn.
Boyut (standart) mm. : G45 Y55 D90
Boyut (ince tip) mm. : G23 Y82 D85

R : 1. Faz Girişi
S : 2. Faz Girişi
T : 3. Faz Girişi
Mp : Notr

VADR-05 GERİLİM KONTROL RÖLESİ (İNCE TİP)

Bağlantı Şeması



ÇALIŞMA PRENSİBİ : Gerilimler verildiğinde R,S,T fazları ayarlanan sınırlar içerisinde ise röle kontağını çeker. Herhangi bir nedenle faz kesilmesi veya fazlardan birinin değeri ayarlanan aralık dışına çıktığı anda, ayarlanan süre sonunda röle kontağını bırakır ve ERR ledi yanar. Fazlar tekrar ayarlanan sınırlar içine geldiğinde röle kontağını 1 sn. sonra çeker ve ERR ledi söner. Çalışma bu şekilde devam eder.

NOT : GKR-05F ile VADR-05F modellerimizde extra FAZ SIRASI mevcuttur. Bu ürünlerde faz sırası doğru bağlanmalıdır. Aksi takdirde röle kontağını çekmez ve ERR ledi yanar.